

A800 M-Bus centrale MultiPort D

USB 130 (rouge), 132 (vert), 131 (blanc), 133 (noir)

X800 Alimentation à partir du groupe de fusibles plombage

**ATTENTION** La mise sous tension 230 V ne doit se produire qu'en présence d'un technicien du service à la clientèle Techem.

A801 Transformateur 230 VAC / 24 VAC

W800 M-Bus câble de connexion type U72 1x4x0.8 mm: turquoise (24) / violet (25) / 24V: blanc (1) / bleu (4)

Utiliser un câble blindé en cas de pose dans des tracés de câble. Les deux conducteurs M-Bus ne doivent être raccordés ni à la masse, ni au blindage. M-Bus est protégé contre l'inversion des polarités.

techem	Urdorf Münchenstein	043 455 65 00 061 337 20 00	Objet:	V 2.0 09.06.2016
	Niederwangen	031 980 49 49		
	Le Mont-sur-Lausanne	021 925 70 50	/I-Bus centrale MultiPort D avec Transfo	
			230 VAC / 24 VAC 151253 / 151254	